

Betriebsabwicklung 1/3

Einzelruf
<ul style="list-style-type: none"> <Gegenstelle> von <eigener Rufname> - kommen o Bsp: Heros Kempten 21/10 von Heros Simbach 10 – kommen
Einzelanruf mit verkürztem Absetzverfahren:
<ul style="list-style-type: none"> <Gegenstelle> von <eigener Rufname> - <Nachricht> - kommen o Bsp: Heros Karlsruhe 21/10 von Heros Kempten 21/10 - Bergungsgruppe einsatzbereit - kommen
Erweiterter Anruf:
<ul style="list-style-type: none"> <Gegenstelle> von <eigener Rufname>, <Gegenstelle> von <eigener Rufname>, <Gegenstelle> von <eigener Rufname> - kommen o Bsp: Heros Karlsruhe 21/10 von Heros Kempten 21/10, Heros Karlsruhe 21/10 von Heros Kempten 21/10, Heros Karlsruhe 21/10 von Heros Kempten 21/10 - kommen
Anrufantwort:
<ul style="list-style-type: none"> Hier <eigener Rufname> - kommen o Bsp: Hier Heros Simbach 10 - kommen
Warten:
<ul style="list-style-type: none"> Hier <eigener Rufname> - warten o Bsp: Hier Heros Simbach 10 - warten
Wiederholung:
<p>„... <Text>, ich wiederhole, <Text> ...“</p>
Durchsage:
<ul style="list-style-type: none"> <Gegenstelle> von <eigener Rufname> - Durchsage - kommen (G) Gespräch: Formloser Informationsaustausch (D) Durchsage: Formlose Nachricht
2

Betriebsabwicklung 2/3

An- / Abmelden:
<ul style="list-style-type: none"> <Betriebsleitung> von <eigener Rufname> - kommen ✓ Hier <Betriebsleitung> - kommen Ich melde mich an Ihrem Sprechfunkverkehrskreis an/ab - kommen ✓ Verstanden - Ende o Bsp: Heros Simbach von Heros Kempten 21/10 - kommen ✓ Hier Heros Simbach - kommen o Ich melde mich an Ihrem Sprechfunkverkehrskreis an - kommen ✓ Verstanden - Ende
Mehrfachanruf:
<ul style="list-style-type: none"> <Rufnamen der Gegenstellen> von <eigener Rufname> - <1. Gegenstelle> - kommen ... o Bsp: Heros Kempten 21/10 und Heros Karlsruhe 21/10 von Heros Simbach 10 - Heros Kempten 21/10 - kommen ✓ Hier Heros Kempten 21/10 - kommen o Heros Karlsruhe 21/10 - kommen ✓ Hier Heros Karlsruhe 21/10 - kommen o Hier Heros Simbach 10 - 0930 Zuführung von Betriebsstoff erforderlich, Heros Kempten 21/10 - kommen ✓ Hier Heros Kempten 21/10 - Verstanden - Ende o Heros Karlsruhe 21/10 - kommen ✓ Hier Heros Karlsruhe 21/10 - Verstanden - Ende
Sammelanruf an alle:
<ul style="list-style-type: none"> <eigener Rufname> an alle, <Rufnamen der Gegenstellen> - kommen o Bsp: Heros Simbach 10 an alle - Heros Kempten 21/10 - kommen
Sammelanruf mit Ausnahme:
<ul style="list-style-type: none"> <eigener Rufname> an alle außer <Funkrufname>, <Rufnamen der Gegenstellen> - kommen o Bsp: Heros Simbach 10 an alle außer Heros Kempten 21/10 - <Nachricht> - Heros Karlsruhe 21/10 - kommen
3

Betriebsabwicklung 3/3

Sammelanruf mit verkürztem Absetzverfahren:
<ul style="list-style-type: none"> <eigener Rufname> an alle - <Nachricht> - <Rufnamen der Gegenstellen> kommen o Bsp: Heros Simbach 10 an alle, Bahnhofstraße ab Kreuzung Lärchenallee gesperrt - Heros Kempten 21/10 - kommen
Verständigungsbetrieb:
<ul style="list-style-type: none"> Frage Verständigung - kommen – Verständigung gut – Verständigung schwach, aber noch verständlich – Verständigung schlecht, ich kann Sie nicht aufnehmen
Sprechfehler:
<p>„... HERMINE - ich berichtige - HEROS ...“</p>
Kanal-/Rufgruppenwechsel:
<ul style="list-style-type: none"> Betriebsleitung mit Sammelruf an alle Anordnung des Kanalwechsels Empfangsbestätigung durch alle Funkstellen anfordern Kanal-/Rufgruppenwechsel Verständigungsbetrieb durch Betriebsleitung Falls ein Teilnehmer nicht erreichbar, Wechsel mit allen Teilnehmern auf den alten Kanal/Rufgruppe
Blindes Befördern einer Nachricht:
<ul style="list-style-type: none"> Erweiterter Anruf, ohne kommen Inhalt der Nachricht Ende
Vorrangstufen (nach Dringlichkeit):
<ul style="list-style-type: none"> Einfach Sofort Blitz - Unterbricht laufenden Sprechfunkverkehr Staatsnot - nur von Bundes- oder Landesregierung aufzugeben. Unterbricht niederstufigeren Sprechfunkverkehr
4

Wichtige Betriebswörter

Betriebswort	Bedeutung / Anwendung
Falsch	Gesprochene Nachricht/Teil der Nachricht ist falsch
Frage	Wird vor der Frage gesprochen
Ich buchstabiere	Ankündigung, dass ein gesprochenes Wort buchstabiert wird
Ich rufe wieder - Ende	Kann die gerufene Funkstelle nicht innerhalb von ca. 5 Sekunden antworten, ist diese Sprachwendung statt „Warten“ zu verwenden
Ich wiederhole - alles vor - alles nach - alles zwischen .. und ..	Einleitung einer Wiederholung. Die Wiederholung wird mit dem Bezugswort (dem zuletzt verstandenen Wort) begonnen
Ja bzw. nein	Wird grundsätzlich gesprochen, wenn eine Frage bejaht oder verneint werden kann
Verstanden	Empfangsbestätigung (Quittung) für eine zweifelsfrei aufgenommene Nachricht
Warten	Aufforderung an die Gegenstelle, für ca. 5 Sekunden den Nachrichtenaustausch zu unterbrechen. Funkverbot für alle anderen Funkstellen für 5 Sekunden
Wiederholen Sie - alles vor - alles nach - alles zwischen .. und ..	Aufforderung an die Gegenstelle zur Wiederholung des durchgesprochenen Textes
5	

Betriebsabwicklung 1/3

Einzelruf
<ul style="list-style-type: none"> <Gegenstelle> von <eigener Rufname> - kommen o Bsp: Heros Kempten 21/10 von Heros Simbach 10 – kommen
Einzelanruf mit verkürztem Absetzverfahren:
<ul style="list-style-type: none"> <Gegenstelle> von <eigener Rufname> - <Nachricht> - kommen o Bsp: Heros Karlsruhe 21/10 von Heros Kempten 21/10 - Bergungsgruppe einsatzbereit - kommen
Erweiterter Anruf:
<ul style="list-style-type: none"> <Gegenstelle> von <eigener Rufname>, <Gegenstelle> von <eigener Rufname>, <Gegenstelle> von <eigener Rufname> - kommen o Bsp: Heros Karlsruhe 21/10 von Heros Kempten 21/10, Heros Karlsruhe 21/10 von Heros Kempten 21/10, Heros Karlsruhe 21/10 von Heros Kempten 21/10 - kommen
Anrufantwort:
<ul style="list-style-type: none"> Hier <eigener Rufname> - kommen o Bsp: Hier Heros Simbach 10 - kommen
Warten:
<ul style="list-style-type: none"> Hier <eigener Rufname> - warten o Bsp: Hier Heros Simbach 10 - warten
Wiederholung:
<p>„... <Text>, ich wiederhole, <Text> ...“</p>
Durchsage:
<ul style="list-style-type: none"> <Gegenstelle> von <eigener Rufname> - Durchsage - kommen (G) Gespräch: Formloser Informationsaustausch (D) Durchsage: Formlose Nachricht
2

Betriebsabwicklung 2/3

An- / Abmelden:
<ul style="list-style-type: none"> <Betriebsleitung> von <eigener Rufname> - kommen ✓ Hier <Betriebsleitung> - kommen Ich melde mich an Ihrem Sprechfunkverkehrskreis an/ab - kommen ✓ Verstanden - Ende o Bsp: Heros Simbach von Heros Kempten 21/10 - kommen ✓ Hier Heros Simbach - kommen o Ich melde mich an Ihrem Sprechfunkverkehrskreis an - kommen ✓ Verstanden - Ende
Mehrfachanruf:
<ul style="list-style-type: none"> <Rufnamen der Gegenstellen> von <eigener Rufname> - <1. Gegenstelle> - kommen ... o Bsp: Heros Kempten 21/10 und Heros Karlsruhe 21/10 von Heros Simbach 10 - Heros Kempten 21/10 - kommen ✓ Hier Heros Kempten 21/10 - kommen o Heros Karlsruhe 21/10 - kommen ✓ Hier Heros Karlsruhe 21/10 - kommen o Hier Heros Simbach 10 - 0930 Zuführung von Betriebsstoff erforderlich, Heros Kempten 21/10 - kommen ✓ Hier Heros Kempten 21/10 - Verstanden - Ende o Heros Karlsruhe 21/10 - kommen ✓ Hier Heros Karlsruhe 21/10 - Verstanden - Ende
Sammelanruf an alle:
<ul style="list-style-type: none"> <eigener Rufname> an alle, <Rufnamen der Gegenstellen> - kommen o Bsp: Heros Simbach 10 an alle - Heros Kempten 21/10 - kommen
Sammelanruf mit Ausnahme:
<ul style="list-style-type: none"> <eigener Rufname> an alle außer <Funkrufname>, <Rufnamen der Gegenstellen> - kommen o Bsp: Heros Simbach 10 an alle außer Heros Kempten 21/10 - <Nachricht> - Heros Karlsruhe 21/10 - kommen
3

Betriebsabwicklung 3/3

Sammelanruf mit verkürztem Absetzverfahren:
<ul style="list-style-type: none"> <eigener Rufname> an alle - <Nachricht> - <Rufnamen der Gegenstellen> kommen o Bsp: Heros Simbach 10 an alle, Bahnhofstraße ab Kreuzung Lärchenallee gesperrt - Heros Kempten 21/10 - kommen
Verständigungsbetrieb:
<ul style="list-style-type: none"> Frage Verständigung - kommen – Verständigung gut – Verständigung schwach, aber noch verständlich – Verständigung schlecht, ich kann Sie nicht aufnehmen
Sprechfehler:
<p>„... HERMINE - ich berichtige - HEROS ...“</p>
Kanal-/Rufgruppenwechsel:
<ul style="list-style-type: none"> Betriebsleitung mit Sammelruf an alle Anordnung des Kanalwechsels Empfangsbestätigung durch alle Funkstellen anfordern Kanal-/Rufgruppenwechsel Verständigungsbetrieb durch Betriebsleitung Falls ein Teilnehmer nicht erreichbar, Wechsel mit allen Teilnehmern auf den alten Kanal/Rufgruppe
Blindes Befördern einer Nachricht:
<ul style="list-style-type: none"> Erweiterter Anruf, ohne kommen Inhalt der Nachricht Ende
Vorrangstufen (nach Dringlichkeit):
<ul style="list-style-type: none"> Einfach Sofort Blitz - Unterbricht laufenden Sprechfunkverkehr Staatsnot - nur von Bundes- oder Landesregierung aufzugeben. Unterbricht niederstufigeren Sprechfunkverkehr
4

Wichtige Betriebswörter

Betriebswort	Bedeutung/Anwendung
Falsch	Gesprochene Nachricht/Teil der Nachricht ist falsch
Frage	Wird vor der Frage gesprochen
Ich buchstabiere	Ankündigung, dass ein gesprochenes Wort buchstabiert wird
Ich rufe wieder - Ende	Kann die gerufene Funkstelle nicht innerhalb von ca. 5 Sekunden antworten, ist diese Sprachwendung statt „Warten“ zu verwenden
Ich wiederhole - alles vor - alles nach - alles zwischen .. und ..	Einleitung einer Wiederholung. Die Wiederholung wird mit dem Bezugswort (dem zuletzt verstandenen Wort) begonnen
Ja bzw. nein	Wird grundsätzlich gesprochen, wenn eine Frage bejaht oder verneint werden kann
Verstanden	Empfangsbestätigung (Quittung) für eine zweifelsfrei aufgenommene Nachricht
Warten	Aufforderung an die Gegenstelle, für ca. 5 Sekunden den Nachrichtenaustausch zu unterbrechen. Funkverbot für alle anderen Funkstellen für 5 Sekunden
Wiederholen Sie - alles vor - alles nach - alles zwischen .. und ..	Aufforderung an die Gegenstelle zur Wiederholung des durchgesprochenen Textes
5	

Zahlentafel

Zahl	Aussprache
0	nuhl
1	einss
2	zwoh
3	Drrei
4	fiëärr
5	füneff
6	sechs
7	siebänn
8	acht
9	noihn
10	zähn
11	älff
12	zewwölff
13	drreizähn
14	fierzähn
15	fünneffzähn
16	sechszähn
20	zwanzich
21	einssundzwanzich
22	zwohundzwanzich
30	dreissich
33	drreiunddreissich
40	fiëärrzich
44	fiëärrundfiëärrzich
50	fünneffzich
55	fünneffundfünneffzich
60	sechzich
66	sechsunndsechzich
70	siebännzich
77	siebännunndsiebännzich
80	achtzich
88	achtundachtzich
90	noihnzich
99	noihhundnoihnzich
100	einsshundärrt
113	einshundärrtunddreizähn
200	zwohundärrt
900	noihhundärrt
1000	einsstausend
1030	eins-nuhl-drrei-nuhl
2000	zwohtausend
9000	noihntausend

6

Buchstabiertafel

Buchstabe	Inland	International
A	Anton	Alpha
Ä	Ärger	-
B	Berta	Bravo
C	Cäsar	Charlie
CH	Charlotte	-
D	Dora	Delta
E	Emil	Echo
F	Friedrich	Foxtrott
G	Gustav	Golf
H	Heinrich	Hotel
I	Ida	India
J	Julius	Juliett
K	Kaufmann	Kilo
L	Ludwig	Lima
M	Martha	Mike
N	Nordpol	November
O	Otto	Oskar
Ö	Ökonom	-
P	Paula	Papa
Q	Quelle	Quebec
R	Richard	Romeo
S	Samuel	Sierra
SCH	Schule	-
T	Theodor	Tango
U	Ulrich	Uniform
Ü	Übermut	-
V	Viktor	Victor
W	Wilhelm	Whiskey
X	Xanthippe	X-Ray
Y	Ypsilon	Yankee
Z	Zacharias	Zulu

7

Notizen



Taschenkarte Sprechfunk

Herausgegeben von:
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
THW-Ausbildungszentrum
© 2014 Technisches Hilfswerk – Ausbildungszentrum
Stand: 09.12.2019

Zahlentafel

Zahl	Aussprache
0	nuhl
1	einss
2	zwoh
3	Drrei
4	fiëärr
5	füneff
6	sechs
7	siebänn
8	acht
9	noihn
10	zähn
11	älff
12	zewwölff
13	drreizähn
14	fierzähn
15	fünneffzähn
16	sechszähn
20	zwanzich
21	einssundzwanzich
22	zwohundzwanzich
30	dreissich
33	drreiunddreissich
40	fiëärrzich
44	fiëärrundfiëärrzich
50	fünneffzich
55	fünneffundfünneffzich
60	sechzich
66	sechsunndsechzich
70	siebännzich
77	siebännunndsiebännzich
80	achtzich
88	achtundachtzich
90	noihnzich
99	noihhundnoihnzich
100	einsshundärrt
113	einshundärrtunddreizähn
200	zwohundärrt
900	noihhundärrt
1000	einsstausend
1030	eins-nuhl-drrei-nuhl
2000	zwohtausend
9000	noihntausend

6

Buchstabiertafel

Buchst	Inland	International
A	Anton	Alpha
Ä	Ärger	-
B	Berta	Bravo
C	Cäsar	Charlie
CH	Charlotte	-
D	Dora	Delta
E	Emil	Echo
F	Friedrich	Foxtrott
G	Gustav	Golf
H	Heinrich	Hotel
I	Ida	India
J	Julius	Juliett
K	Kaufmann	Kilo
L	Ludwig	Lima
M	Martha	Mike
N	Nordpol	November
O	Otto	Oskar
Ö	Ökonom	-
P	Paula	Papa
Q	Quelle	Quebec
R	Richard	Romeo
S	Samuel	Sierra
SCH	Schule	-
T	Theodor	Tango
U	Ulrich	Uniform
Ü	Übermut	-
V	Viktor	Victor
W	Wilhelm	Whiskey
X	Xanthippe	X-Ray
Y	Ypsilon	Yankee
Z	Zacharias	Zulu

7

Notizen



Taschenkarte Sprechfunk

Herausgegeben von:
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
THW-Ausbildungszentrum
© 2014 Technisches Hilfswerk – Ausbildungszentrum
Stand: 09.12.2019